

# humble®

CORD  
LESS  
= MORE

## humble ONE ライト 取扱説明書 リモコン操作対応モデル(リモコン別売)

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。



**Cordless  
is more**

humble Oneは、バッテリー式ランプで、一回の製品充電で約40~140時間光らせることが可能です。  
ケーブル、ワイヤレスチャージャー 1 Dock、6Dockから充電可能。

**Humble  
brag**

humbleの電球の光はオールドスクールな白熱タイプですが、実際はLED電球で、エネルギー効率が  
良く、本体のバッテリーで電力供給されます。

**Set the  
mood right**

底面のボタンを押すことで、明るさをキャンドルモード、アンビエントモード、ワークモードの三種類に  
調節することができます。

## ■ ご使用方法

humble One は 充電式電池内蔵のワイヤレスランプです。光源は3V、1W、光源色2200K (暖色光) のL E D  
フィラメント電球です。フル充電後、最大明度で約40時間、最小明度で140時間ほど使用できます。

### 【使用方法】

#### ●USBケーブルtypeCでランプを充電する場合:

ランプ底面付近にある差込口にType-C USBプラグを挿入してください。USB用アダプター (定格DC5V2A  
~3A) を使用して下さい。充電にはおよそ2~5時間かかります。アダプターの出力電流が低いもので使用す  
ると電流値が大きいためアダプターに負荷がかかり故障する原因になります。

#### ●ワイヤレスで充電する場合:

humbleランプをワイヤレスチャージャー 1Dockに置きます。  
#69416 ワイヤレスチャージャー 1Dock ( 定格DC5V2A (別売 税込¥3,300)) を使用してください。  
充電にはおよそ4~8時間かかります。

#### ●充電中の表示:

3つのライト表示がType-C USBスロットの横に配置されています。バッテリー充電中はライトが点滅します。1  
つのライトが点滅: 充電レベル6~33%、2つのライトが点滅: 充電レベル34~66%、三つのライトが点滅: 67  
~95%です。バッテリーが十分に充電された場合、すべての3つのライトが点灯したままになります。Ⓞボタン  
を繰り返し押すことで光り方を調節できます。スタート設定: スイッチオフされた状態、ボタンを1回押す: ライト  
が点灯し、一番低い明るさ(キャンドルレベル)、ボタンを2回押す: 中間の明るさ(アンビエント)、ボタンを3  
回押す: 一番明るい明るさ(ワーク)、ボタンを4回押す: ライトがスイッチオフになる。毎回明るさは調整され、  
ランプは10秒間、その時の充電状況を表示します。

明かりがつかないときは充電してください。充電がされない場合はカスタマーサービスにお問い合わせくださ  
い。ご自身では電池を交換しないでください。

#### ●電球の交換

humbleランプにはご自身で交換できるLED電球が付属していますが、humble ONEのベースはhumble電球  
のみ対応しています。電球の寿命に伴い交換する場合は、humbleの電球をご使用ください。  
※humbleランプのLED電球はDC3V専用電球です。絶対にAC100Vで使用しないでください。電球の破裂等、  
故障の原因になります。

#### ●ランプのそうじ

電源がオフになっているのを確認し、よく水気を絞った濡れ布巾で注意深く掃除してください。必要に応じて  
低刺激石鹸をご利用ください。完全に乾いたことを確認してから電源を入れてください。化学薬品は使用しな  
いください。

#### ●電池の交換

humble ONE ベースの電池は、交換、分解することはできません。不具合があった場合は購入店が弊社カスタ  
マーサポートにご連絡ください。製品を廃棄する場合各自治体の指示に従い廃棄してください。

#### ●トラブルシューティング

ランプが動かない場合は、アダプターの接続と、バッテリーの充電状況を確認してください。決してご自身で修  
理しようとししないでください。

何か製品に問題があった場合はカスタマーサポートにご連絡ください。

#### ●リモコン

本製品は、リモコン (別売 税込 ¥1,320) が使用できる仕様のランプになり、  
10メートルの範囲内において、リモコン1つで100台同時に点灯させるこ  
とができます。



R210-171812



## 仕様

製品名	humble ONEランプ	環境温度	-10~40℃
二次定格(充電)	DC5V2~3A	内蔵バッテリー	Li-Po DC3.7V 4000mAh
ワイヤレス充電通信規格	Qi-standard	リモコン	対応(別売)
接続	Type-C USB	サイズ	直径8.5cm、高さ19.7cm
光源	LEDフィラメント電球 1個	素材	アルミニウム(ベース)、鉄(外側カバー)、ABS(内側カバー)、TPUラバー(パッキン)
スイッチ	底面 三段階調節スイッチ		
IP定格	43	製品重量	約400g

### 警告

- 本製品を絶対に修理・分解・改造しないでください。
- 本体やUSB ケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 異臭や異音がする、異常に熱くなる、煙がでるなど異常が生じたときは、すぐに本体及び接続している機器の電源を切り、使用を中止してください。
- 接続に使用するUSBケーブルに負担をかけたり、傷つけないでください。火災や断線の原因となります。
- 充電が終わったら、必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。所定の充電時間を過度に超えても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。内部バッテリーの漏発熱・発火・破裂する原因となります。またバッテリーの寿命に影響を与える場合があります。
- 本製品を自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、炎天下駐車の内など、高い温度になる場所に放置しないでください。
- ストープなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- 水・海水・ジュースなどの液体で濡らさないでください。リチウム蓄電池に組み込まれている保護開路が壊れ、異常な電流、電圧でリチウム蓄電池が充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 本製品はUSB ケーブルtypeCを使用して充電する場合は、DC5V2A~3Aのアダプターを使用して充電してください。そうでないアダプターを使用すると電流値が大きいためアダプターに負荷がかかり故障する原因になります。
- 電球はDC3V専用です。絶対にAC100Vに差し込まないでください。破裂、発火する場合があります。
- 廃棄する場合各自自治体の指示に従ってください。

### 注意

- 付属のUSB ケーブルtypeC、専用のワイヤレス充電器以外で充電をしないでください。
- 定期的に充電してください。長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、1か月に1回を目安に充電してください。長い間使用しなかった場合には、充電時間が長くなる場合があります。
- 充電時間以上は、充電しないでください。USBケーブルを強く引っ張らないでください。強く引っ張ると断線の原因となります。プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。
- 接続部に直接触れたり、コネクター以外の異物を差し込んだりしないでください。
- 次のような場所では使用したり、保管したりしないでください。  
a) 火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内、車のダッシュボードの上など高温になる場所や湿度の高い場所 b) 水気が多い場所、湿度の高い場所 c) 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所 d) 衝撃や激しい振動の加わる場所 e) 温度が極端に低い場所 f) 傾いた場所や不安定な場所
- 平らな場所に設置してください。設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本製品は室内専用です。屋外で使用すると、さび、故障、感電事故の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに使用、保管しないでください。
- 落としたりぶついたりなどの強いショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 内蔵バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- LEDランプを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。
- 電球が割れた場合、素手で触らないでください。
- 廃棄する場合各自自治体の指示に従ってください。

### ●CE規格

本製品は下記IEC/EN基準に基づいています。  
62133(バッテリー)  
62311, 301489-1/-3, 303417(CE-RED)  
55015, 61547, 61000-3-2, 61000-3-3(EMC)  
60598-1, 60598-2-4(LVD)



## 保証書

商品名	humble ONE ランプ		
お買い上げ年月日	年	月	日
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。			
販売店名			
(印)			

### 保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

- ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・火災または天災による故障、損傷
- ・本書のご提示がない場合
- ・落下等による故障及び損傷

〒160-0022  
東京都新宿区新宿2-19-1  
株式会社アントレックス  
www.entrex.co.jp

商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

print date 11042021

## お問い合わせ先

(株)アントレックス お客様サポートセンター

support@entrex.co.jp



@humble\_japan



〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27